

Brezkontaktni napetostni detektorji

MD 126 Brezstični detektor napetosti in vrtenja faze



Tester MD 126 Brezstični detektor napetosti in vrtenja faze spada med nujna orodja vsakega električarja ali elektroinženirja. Ponaša se z barvnimi LED za indikacijo prisotnosti napetosti in faznega zaporedja, vgrajeno svetilko za enostavno delo v pogojih zmanjšane vidljivosti ter robustnostjo (IP67 stopnja zaščite in preživetje padca z višine 3 m) za delo v tudi najtežjih pogojih.

MERILNE FUNKCIJE

- Zaznavanje napetosti;
- Preverjanje faznega zaporedja.

APLIKACIJE

- Splošna uporaba;
- Nizko nivojsko električno testiranje.

GLAVNE LASTNOSTI

- Zaznavanje napetosti in preverjanje faznega zaporedja;
- Širok merilni obseg (100-1000 V);
- Robustno ohišje z IP67 stopnjo zaščite in odpornost na padce z višine 3 m;
- Vgrajena svetilka;
- Opozarjanje/indikacija s svetlobo in zvokom.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Funkcija	Merilni obseg
Zaznavanje napetosti	100 V ... 1000 V
Preverjanje faznega zaporedja	200 V ... 1000 V
Frekvenčni obseg	50 / 60 Hz
Napajanje	2x 1,5 V AAA
Delovna temperatura	0 ... 50 °C
Najvišja vlažnost	80 % max
Temperaturna shranjevanja	- 10 °C ... 60 °C
Delovna višina	2000 m
Stopnja onesaženja	2
Prenapetostna kategorija	CAT IV / 1000 V

INFORMACIJE ZA NAROČANJE



Standardni set MD 126

- MD 126 Brezstični detektor napetosti in vrtenja faze
- 1,5 V AAA baterije, 2x

METREL D.D.

Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si